



# 同轴转换开关

COAXIAL SWITCHING

## RL318-01



名称 Name	同轴转换开关 Coaxial Switching
型号 Model	RL318-01
控制方式 Controlling method	手动、电动(本地、远方)一体 Manual and automatic
功率容量 Average power	DC-880MHz(≤25kW) DC-2MHz(≤100kW)
接口方式 Connectors	4×3 1/8"法兰 4×3 1/8"EIA Flanged
使用频率 Frequency range	DC-880MHz
电压驻波比 VSWR	≤1.05
插损 Insertion loss	≤0.05dB
隔离度 Isolation	≥75dB
倒换时间 Switching time	<1.0 秒 <1.0s
壳体材质 Body case material	铜电镀亮镍 Electronickelling coated copper
重量 Weight	11kg
安装支架 Amounting support	竖装 Vertical
工作电压 / 频率 / 电流 Operating voltage/Frequency/Current	220V/50Hz/0.5A
输出电控接点方式 Interlock output connector	1) 主、备发射机联锁各: 1 对 2) 假负载联锁: 1 对 1) Interlock of main and backup transmitter: 2 PIN 2) Interlock of dummy load: 2 PIN
电控接点提前动作时间 Interlock tiquan protection time	0.1 秒 0.1s

### 同轴转换开关控制器( BED-KGKZ-2000 ) Coaxial Switching Controller

位置状态指示 Position indicator	2 组指示灯 Two sets of indicator
控制方式 Controlling method	本地 / 远方 Local/Remote
假负载状态 Dummy load status	1 组指示灯 One set of indicator
倒换电源 Switching power supply	1 组开关 One set of Switches
发射机联锁 A/B Transmitter interlocking A/B	各 1 组 2 PIN/transmitter
假负载联锁 Dummy load interlocking	1 组 2 PIN
外部倒换控制 Outside switching controlling	2 组(远控) 4 PIN (Remote motor control)
远传位置状态 Remote position status	2 组 4 PIN
远传假负载状态 Remote dummy load status	1 组(远传) 2 PIN (Remote)
控制器规格 Controller dimension	19 寸 1U 19 Inches 1U



电 话: +8610 80119366  
传 真: +8610 69705030  
E-mail: BED@RF-BED.com